



L = Leveys, S = Syvyys, K = Korkeus



Invertteri 600W 12V

DEFA invertterit ovat korkealaatuisia. Ne on suunniteltu kestämaan kovaa käyttöä ja antamaan parhaan mahdollisen jännitteen. Kaikkia inverttereita voidaan etäohjata erillisellä ohjauspaneelilla. Invertterit tuottavat puhdasta siniaaltoa.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VDC]	10-16
Jatkuva antoteho [W]	600
Hetkellinen antoteho (5s) [W]	1200
Antojännite, puhdas siniaalto [VAC]	230 (± 5%)
Tyhjäkäyntivirta [A]	< 0,6
Lämpösuoja, automaattinen sammutus [°C]	60 (± 10)
Ylijännitesammutus [V]	16,0 (± 1,0)
Alijännitehälytys [V]	10,5 (± 0,5)
Alijännitesammutus [V]	10,0 (± 0,5)
Syöttösulake [A]	32 (2)
Käyttölämpötila [°C]	(-20) - (+60)
K/L/S [mm]	324x170x68
IP-luokka [IP]	20
Paino (ilman kaapeleita) [g]	3500
Hyväksynät	EN61000-6-3 (EN55022), EN61000-6-2 (EN 61000-2/3/4, EN61000-4-3), LVD 73/23/EEC (EN60335-1), e4-95/54/EC, RoHS 2002/95/EC

Tuotenumero

DA 702937 (PlugIn:llä)

Toimitetaan yksittäispakattuna.

DA 702912 (*Ohjauspaneeli 600W invertterin etäohjaukseen)

Ei sisälly pakkaukseen, tulee ostaa erikseen!

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä maahantuojan tekniseen palveluun.

Lue tuotteen mukana tulevat käyttö- ja asennusohjeet huolella.

Käyttö

Invertteriä tulee käyttää ainoastaan kuivissa sisätiloissa.

Laitte ei saa altistua kosteudelle tai vesisateelle.

Pidä huoli että akku on täyteen ladattu.

Kytke virta pois invertterista silloin kun se ei ole käytössä.

Invertterit on suojattu virhekytkentöjä ja väärinkäyttöä vastaan.

Invertteri on varustettu varoitusäänellä. Älä koskaan avaa itse invertteriä.

Huoltotoimenpiteet tulee tehdä ainoastaan valtuutetussa huoltopisteessä sekä alkuperäisillä varaosilla henkilö- ja laitevahinkojen välttämiseksi.

Ylläpito

Laitte on huoltovapaa.

www.defa.com