

**Esimerkkikytkentä mm. Legion sarjan majakkapaneelille
1603-151300 käyttäen ohjauspaneelia 1603-140710.**

Paneelin ja majakan punaiset johdot kytketään + ja mustat -

**Virallinen ECER65-moodi (vain päädyt vilkkuu):
Majakan ja paneelin ruskeat johdot yhteen**

Muut:

- **Etummaisets vilkut:**
kytke ruskea/musta johto oranssiin
- **Takimmaisets vilkut:**
kytke harmaa johto siniseen
- **Vilkkumoodin vaihto:**
kytke keltainen johto keltaiseen
- **Ledien himmennys / virransäästötila:**
kytke vihreä johto vihreään (aux)
- **Painaessa flash pattern-nappia paneelissa vaihtuvat eri vilkkumoodit**
- **Warning mode-ohjauspaneelissa kytkee ECER65-moodin**



1603-151300



1603-140710